

400_m

RASTERIVAČ PTICA

OUTDOOR



RASTERUJE PTICE

Golubovi, vrane, svrake, galebovi, čvorci iz povrtnjaka, voćnjaka, ribnjaka, bašti i cvetnih leja.

Uređaj odbija ptice (golubove, vrane, svrake, galebove, čvorke...). Kombinuje preteće zvuke (krike predatora/ptica grabljivica, pucnje, lavež pasa) i LED svetlosne bljeskove. Uplašene ovim signalima, ptice osećaju opasnost i napuštaju područje. LED diode visokog intenziteta dodatno pojačavaju osećaj panike i čine uređaj efikasnim i protiv drugih štetočina, kao što su mali glodari, zečevi, veverice itd.

- Štiti maksimalnu površinu od 400 m²
- Napajanje: polikristalni solarni panel (6 V, 140 mA) sa 4 AA 1,2 V baterije punjive baterije (800 mAh, Ni-MH baterije)
- Maksimalna potrošnja energije: 1,8 W.
- Frekvencije zvuka: 0,6–5 kHz (sinusoidne).
- Nivo zvuka: 80–120 dB.
- Domet senzora pokreta: 10 m, ugao: 120°.
- Dimenzije: 95 x 190 mm.
- Vodootpornost: IP44.



Zvučni talasi se odbijaju od glatkih površina, ali ih upijaju meki materijali poput biljaka. Zvučni talasi ne prolaze kroz zidove, drveće ili druge objekte.

Uvoznik: ASTORIA-TRADE DOO ŠABAC
office@astoria-trade.com

INSTALACIJA I PODEŠAVANJE

1. Učvrstite uređaj šrafovim za stub, zid, drvo ili drugu podlogu. Usmerite zvučnik u vazduh ka području koje želite da zaštitite.
2. Izaberite režim rada FIXED ili AUTO.
3. Podesite jačinu zvuka.
4. Samo za FIXED režim, podesite željeni vremenski interval između emitovanja zvuka.

Preporučuje se postavljanje uređaja na visinu od 1 m do 1,5 m, na mestima gde se štetočine uočavaju (najčešće gnezda). Nemojte postavljati uređaj okrenut ka drveću, granama, krovovima itd. To može blokirati senzor pokreta i značajno smanjiti efikasnost uređaja. Takođe, postavite rasterač na mesto koje ograničava uticaj prirodnih elemenata (voda, sneg, toplota i direktno UV zračenje sunca).

Ostavite uređaj da radi neprekidno tokom dana.

Za zaštitu veće površine, ili ako je vegetacija gusta, može biti potrebno više uređaja.

Ako se nakon nekoliko dana ne primeti efekat, promenite lokaciju uređaja.



WK0109

Kutija sadrži 1 uređaj
Transportno pakovanje - 4 komada

